

## Портативный аккумулятор (PowerBank) PB16

### Использование

Подходит для зарядки большинства мобильных телефонов, смартфонов и планшетов; портативных игровых консолей, плееров, электронных книг, GPS навигаторов; любых других устройств, питающихся от обычного USB порта.

### Особенности

- Стильный дизайн, небольшой вес, использование современных аккумуляторных элементов;
- Легок в использовании, не нуждается в разнообразных настройках;
- Автоотключение, когда нет нагрузки на выходе;
- Защита от короткого замыкания, избыточного заряда и глубокого разряда.

### Меры предосторожности

1. Используйте устройство при температурах от 0 °С до + 40°С.
2. Берегите устройство от воды, не используйте во влажной среде или под дождем.
3. Когда портативный аккумулятор заряжается или заряжает другое устройство, он может нагреваться - это не является неисправностью.
4. Если устройство долгое время не будет использоваться, его необходимо заряжать раз в 3 месяца для поддержания емкости аккумулятора.
5. Если устройство долгое время лежит без использования, то оно может разрядиться - это нормальное явление. Для использования зарядите портативный аккумулятор заново.
6. Не разбирайте устройство! Механическое повреждение литий-ионного аккумулятора может привести к его воспламенению!

### Технические характеристики

Аккумулятор: литий-ионный; 3,7В; 10 000 мА\*ч  
Ток заряда: DC 5В/2000 мА  
Ток разряда: DC 5В/2100 мА  
Срок службы: ≥ 500 циклов «заряд – разряд»

### Зарядка портативного аккумулятора

1. Чтобы определить текущий уровень заряда портативного аккумулятора, нажмите кнопку на правой грани. Светодиодный цифровой индикатор покажет уровень заряда в процентах от полного.
2. Подключите кабель к **microUSB** или **USB Type C** разъемам портативного аккумулятора.
3. Присоедините USB штекер на противоположном конце кабеля к порту компьютера, ноутбука, или к сетевому зарядному устройству с разъемом USB.
4. После подключения светодиодный цифровой индикатор будет мигать, отображая текущий уровень заряда портативного аккумулятора в процентах от полного.
5. Отключите кабель после окончания процесса зарядки (цифровой индикатор показывает «100»).

### Зарядка внешних устройств

1. Подключите кабель к одному из **USB** разъемов портативного аккумулятора, соедините его с Вашим смартфоном, планшетом или иным устройством.
2. Зарядка начнется автоматически. В процессе разряда светодиодный цифровой индикатор будет непрерывно отображать уровень оставшегося заряда портативного аккумулятора в процентах от полного.
3. Отключите кабель после окончания процесса зарядки.