

Умный ежедневник с зарядкой и с замком по отпечатку пальца E5

Индикатор зарядки - Заряжайте ежедневник до появления зеленого индикатора

Уровень низкого заряда - Перед открытием замка замигают три красных индикатора.

Значение индикатора

Кратковременный зеленый сигнал: открытие ежедневника, ввод отпечатка пальца успешен/удаления отпечатка пальца из памяти успешна

Продолжительный синий сигнал: режим ввода отпечатка пальца

Мигающий синий сигнал: проверка отпечатка пальца

Кратковременный красный сигнал: ошибка ввода

Мигающий красный сигнал: очистка отпечатка пальца

Мигающий синий/красный индикатор: ошибка очистки

Отпечатки пальцев

Первые 3 введенных отпечатка пальца принадлежат администраторам. Можно установить до 5 отпечатков пальцев.

Первое открытие блокнота

На кодовом замке установлены заводские настройки. Нажмите на индикатор любым пальцем, чтобы открыть замок.

Как добавить отпечаток пальца?

1. Нажмите на датчик отпечатка пальца и удерживайте в течение 5 секунд. Уберите палец, когда загорится синий сигнал. Продолжительный синий сигнал указывает на то, что вы можете начать регистрировать новый отпечаток пальца.
2. Пока горит синий индикатор, прижимайте палец, который необходимо добавить к поверхности сканера 5 раз под разными углами до появления продолжительного зеленого индикатора, что означает успешный ввод.
3. Чтобы добавить дополнительные отпечатки, удерживайте добавленный палец на сканере пока не замигает синий индикатор. Уберите палец со сканера и нажмите еще раз. Индикатор загореться синим цветом – можно заводить новый отпечаток (см. пункт 2).

Если красный индикатор мигнет один раз, это означает, что на этот раз ввод не удался. Уберите палец и нажмите его снова.

Удаление отпечатков

Приложите к сканеру палец, отпечаток которого заведен в память замка. Замигает зеленый сигнал и откроется ежедневник. Продолжайте удерживать палец на сканере. Начнет мигать синий индикатор. Как только индикатор начнет мигать красным – уберите палец со сканера и прикладывайте другой. Загорится зеленый индикатор – все отпечатки стерты и замок сброшен до заводских настроек.